



YUK600-2 2 路接收机



>> 产品介绍 Product Presentation

YUK600-2 2 路接收机，支持 2 频点 RF/2 路 ASI/单路 IP 输入，2 路 ASI/单路 IP 输出。支持 2 个频点的 RF 的接收和解扰，双电源热备冗余，web 网管，带主复用功能。

>> 产品特点 Product Characteristics

- ❖ 支持多种输入方式：支持 2 频点 RF/2 路 ASI/单路 IP 输入
- ❖ 支持 DVB-C/DTMB/DVB-T/DVB-S/DVB-S2(定制)
- ❖ 支持主复用功能
- ❖ 友好的使用界面以及便于操作的菜单系统，可在液晶上完成所有操作功能。
- ❖ 基于 B/S 的 Web 网管。
- ❖ 支持信号输入强度，信噪比 (SNR) 动态显示。
- ❖ 双电源配置

>> 基本参数 Essential Parameter

RF输入	
RF输入	支持2个频点的RF输入
支持类型	DVB-C/DTMB/DVB-T/DVB-S/DVB-S2(定制)
ASI输入输出	
ASI输入接口	2×BNC，75Ω
ASI输出接口	2×BNC，75Ω
执行标准	DVB-ASI，EN50083-9
输出码率	≤200Mb/s
执行标准	DVB-ASI，EN50083-9
输入码率	≤200Mb/s
TS over IP	

接口	1×RJ-45, 10/100/1000 Base-T
有效码率	600Mb/s
帧长度	(1-7) X188字节可调
传输协议	UDP/RTP, Unicast (单播)、Multicast (组播)
本地和远程管理	
接口	1×RJ-45, 10/100/1000 Base-T网管接口
远程控制	HTTP Web
本地控制	HTTP Web
设备升级	IP
物理规格	
体积	485*350*44mm (含挂耳)
重量	净重5KG
z电源	AC 90V~250V, 50/60Hz
功耗	24W (不含LNB供电)
工作温度	0 ~ 45°C
储存温度	-10 ~ 60°C
湿度	10 ~ 90% (非凝结)

合作案例 Cooperation case

- ❖ 北京电视台
(门头沟电视台、顺义电视台、怀柔政府信息办、石景山电视台等)
- ❖ 湖南省电视台
(湖南省经济频道、湖南省国际频道、湖南省直播大事件现场直播等)
- ❖ 湖北省电视台
(湖北省电台、仙桃电视台、荆州电视台、黄冈电视台、天门电视台等)
- ❖ 黑龙江省电视台
(黑龙江省电台、哈尔滨市电视台, 大庆电视台, 绥化电视台等)
- ❖ 广西省电视台
(贺州电视台、北海电视台、贵港电视台、梧州电视台等)
- ❖ 山东省电视台
(潍坊电视台、山东教育台、威海市网络公司、青岛电视台等) 以及其他省, 市, 县, 各级电视台, 电台及网络公司

- ❖ 我公司保留一切权利，如上述产品的规格有任何变化，恕不另行通知。
- ❖ 上述规格仅作技术资料，并不具有法律权利。
- ❖ 如有任何疑问，请联系我公司销售团队。



北京裕宽科技有限公司

地址：北京昌平区沙河镇丰善村东路1号新飞达工业园东区5层F5-7
电话：010-60739508
传真：010-60739608
网址：www.bjyukuan.com